



Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Vodafone Mobile Wi-Fi
R207

Hoşgeldiniz

Mobil iletişim dünyasına hoş geldiniz

- 1 Hoşgeldiniz
- 2 Ürüne genel bakış
- 3 Başlangıç
- 5 Mobile Wi-Fi Web uygulaması
- 6 Web uygulamasına genel bakış
- 7 Geçerli şebeke paneli
- 8 Mobile Wi-Fi Monitor uygulaması
- 9 Sorun giderme
- 10 Sözlük



Hoşgeldiniz

Vodafone Mobile Wi-Fi, kişisel taşınabilir bir Wi-Fi ağ oluşturur. Bu özelliği bilgisayarlar, Apple® iPhone, iPad ya da iPod touch, Android akıllı telefonlar ve Samsung® Galaxy Tab gibi tabletler ya da Nintendo® DSi gibi mobil oyun aygıtları benzeri diğer WiFi özellikli aygıtlarla güvenli mobil geniş bant internet bağlantısını paylaşmak için kullanın.

Vodafone Mobile Wi-Fi'de güç kaynağı olarak pil, şebeke elektriği ya da USB kullanabilirsiniz. Bu esneklik sayesinde Vodafone Mobile Wi-Fi'nizi en iyi mobil kapsama alanı yaratacak şekilde kolayca yerleştirebilirsiniz.

Lisanslar

Vodafone Mobile Wi-Fi'de GNU GPL (Sürüm 2.0), BSD (Sürüm 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL ve Apache Lisansı altında lisanslanan açık kaynak kodlu programlar kullanılmaktadır.


Kaynak kodunu, bu ürünün dağıtılmasından sonraki üç yıl boyunca <http://vodafone.com/r207> adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uyarı

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014.
Tüm Hakları Saklıdır

Vodafone Mobile Wi-Fi'niz, Huawei tarafından özel olarak Vodafone için üretilmiştir. Bu kılavuzun hiçbir bölümü, Huawei'nin önceden yazılı izni alınmadan hiçbir biçimde ya da yöntemle çoğaltılamaz ya da iletilemez.

Ürüne genel bakış



- 1 LED göstergeleri
- 2 Micro USB yuvası
- 3 Askı bağlama noktası
- 4 Güç düğmesi

SMS kısa mesajları



Yeşil - yeni SMS



Yanıp sönen - gelen kutusu dolu

Bekleme göstergesi



Kesikli - beklemede

Pil şarjı



Yeşil - tamam



Yanıp sönen yeşil - şarj oluyor



Yanıp sönen kırmızı - az

Bellenim sürümü güncellemesi

Tüm LED'ler - yanıp sönen yeşil - güncelleniyor

Tüm LED'ler - yeşil - yeniden başlatılıyor

WiFi ağı



Açık

Mobil geniş bant sinyali



Yeşil - mükemmel



Sarı - zayıf



Kırmızı - şebeke yok

Başlangıç

İpucu:


Mobile Wi-Fi'yi, pil modunda kullanmadan önce tam olarak (şebeke elektriği: 3 saat) şarj edin.

*Lütfen yalnızca bölgeniz için doğru şarj cihazını kullanın – HW-050100x1W, burada 'x', bölgenize bağlı olarak U, E, B, A ya da J olacaktır. Belirli bir şarj cihazı hakkında bilgiler için lütfen mobil şebeke operatörünüzle görüşün.


1. Adım

SIM kartınızı ve pili takın.

Arka kapağı çıkartın



SIM'i takın



Pili takın



Kapağı geri takın



2. Adım

Vodafone Mobile Wi-Fi'yi kullanım sırasında şarj etmek için şebeke elektriğine* ya da bilgisayarınıza bağlayın.

3. Adım

Vodafone Mobile Wi-Fi'nizi açmak için güç düğmesine 3 saniye basın ve basılı tutun. Mobil geniş bant şebekesine bağlanmaya başlayacaktır.

Başlangıç

4. Adım

SIM'nizin kilidini açmak için PIN'inizi girmeniz gerekebilir.

Aynı zamanda Vodafone Mobile Wi-Fi'niz ilk kez mobil şebekeye bağlandığında SIM'nizi etkinleştirmeniz istenebilir. Etkinleştirme her zaman gerekli olmadığından bunu görmeyebilirsiniz.

5. Adım

Bilgisayarınızda ya da aygıtınızda kullanılabilir ağlar listesinden Vodafone Mobile Wi-Fi ağınızın adını ('SSID') girin, Bağlan'ı tıklayın ve güvenli WiFi ağ anahtarını ('WPA2 şifresi') girin. Ağ adı ve anahtar, Vodafone Mobile Wi-Fi'nizin arka kapağının iç kısmında yer alır ve ayrıca bir hatırlatma kartı üzerine basılıdır.

Tebrikler - Vodafone Mobile Wi-Fi ile internete bağlandınız.

Mobile Wi-Fi Web uygulaması

İpucu:

Mobile Wi-Fi'nizin adreslerini web tarayıcınıza sık kullanılan olarak kaydedin.

Mobil geniş bant ve WiFi ağlarınızın durumunu kontrol etmek, SMS metin mesajlarını yönetmek ya da Mobile Wi-Fi'nizin ayarlarını değiştirmek için Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasını kullanın:

- Vodafone Mobile Wi-Fi'nizi, WiFi ya da bir USB kablosu kullanarak bağlayın
- Eğer Vodafone Mobile Wi-Fi'nizi USB ile yüklediyseniz, masaüstünüzde oluşturulan Vodafone Mobile Wi-Fi simgesini çift tıklatın
- Alternatif olarak, özellikle de USB ile yüklemeydiyseniz web tarayıcınızda <http://VodafoneMobile.wifi> ya da <http://192.168.0.1> adresini açın.

Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasını USB kablosu ya da WiFi üzerinden kullanmak için aşağıdakilere ihtiyaç duyarsınız:


- En az Windows XP® SP3 çalıştıran bir bilgisayar ya da
- En az OS X® 10.6 Snow Leopard yüklü bir Apple Mac.

Vodafone Mobile Wi-Fi'nizi aşağıdakileri kullanarak kendi WiFi ağı üzerinden de yönetebilirsiniz (USB kablosu üzerinden yönetemezsiniz):

- Linux ya da Windows® 8 RT, ya da
- iPhone, iPad, iPod touch ya da diğer akıllı telefon ya da tablet.

Web uygulama- masına genel bakış

- 1 Gezinme sekmeleri: Mobile Wi-Fi, SMS ya da Hesap görünümü'nü seçin
- 2 Gezinme çubuğu: Her bir görünümde bir alan seçin
- 3 Geçerli şebeke paneli: Mobil geniş bant şebekesinin durumu, WiFi ağı, pil ve bağlı cihazlar
- 4 İçerik alanı: Geçerli alanın içeriği
- 5 İçerik yardımı: Geçerli alan için yardım
- 6 Dil seçimi: Varsayılan olarak tarayıcının dili kullanılır
- 7 Oturum aç/Çıkış: Gelişmiş ayarlar için. Varsayılan şifre 'admin'dir.



Geçerli şebeke paneli


Geçerli şebeke paneli, Mobile Wi-Fi web uygulamasında her görünümün sağ tarafında yer alır ve Mobile Wi-Fi'nin durumu hakkında hızlı özet bilgiler verir. Bunun altında pil, WiFi ve WiFi ağınıza paylaştan diğer aygıtların durumu için ek paneller bulunur.

Uluslararası dolaşım şebekesi	
Cep numarası	02878689874
Sinyal	
Durum	Bağlı 
Şebeke	AT&T 3G
Bağlı kalınan süre	00:02:09 
Toplam miktar	8B
▲ Yükleme	80b/s
▼ İndirme	24b/s
 Pil Durumu (75%)	+
 WiFi Durumu	+
 Bağlı cihazlar (2)	+


Mobile Wi-Fi Monitor uygulaması

Bir Apple iOS® ya da Android aygıtınız varsa, Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor uygulamasını kullanarak Mobile Wi-Fi'nizin durumunu da kontrol edebilirsiniz. iTunes ya da Google Play uygulama mağazalarından uygulamayı indirin.

iPad / tablet



iPhone / akıllı telefon



Sorun giderme

WiFi güvenliği

Lütfen WiFi güvenlik ayarlarının kişisel gereksinimlerinizi karşıladığından emin olun. Yönetici (admin) şifresini değiştirmek için Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasını açın:

- Şifre alanına ‘admin’ yazın ve ‘Oturum aç’ı tıklatın
- Gezinme çubuğunda Yönlendirici’yi seçin
- Sol Menü çubuğunda ‘Yönlendirici ayarları’nı seçin

WiFi ağınızın adını ve anahtarını değiştirmek için:

- Gezinme çubuğunda WiFi’yi seçin
- Sol Menü çubuğunda ‘Güvenlik’i seçin.

Daha Fazla Destek

- Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasının Gezinme çubuğunda Yardım’ı seçin
- Sol Menü çubuğunda ‘Destek’i seçin.

İçerik alanında, mobil şebeke operatörünüze nasıl bağlanacağınız gösterilecektir.

Daha fazla sorun giderme bilgileri dahil olmak üzere tam kullanıcı kılavuzu için: <http://vodafone.com/r207> adresini ziyaret edin

Sözlük

Taşıyıcı Mobil şebeke üzerinden veri aktarma için kullanılan iletişim yöntemi, ör. 3G Genişbant, HSPA, 3G vs.

Ana şebeke SIM kartınızı sağlayan mobil operatörün şebekesi.

Uluslararası dolaşım Mobil cihazınızı, ister ülkenizde, ister yurtdışında operatörünüzle uluslararası dolaşım anlaşmasına sahip olan tüm diğer mobil şebekelerde kullanabilirsiniz.

SIM Abone Kimlik Modülü, mobil sözleşmenizle birlikte size verilen küçük plastik çiptir. SIM'in bir tarafında altın renkli temas noktaları bulunur.

WPA2 WiFi ağ anahtarı için kullanılan bir diğer isim OS X yüklü Mac'lerde buna 'WPA2 personal' (WPA2 kişisel) adı verilir.

Declaration of Conformity

according to the Radio Equipment and Telecommunications Terminal
Equipment Directive 1999/5/EC

For the following equipment

Product name : Mobile WIFI
Model: R207
Manufacturer's Name : Huawei Technologies Co., Ltd.
Manufacturer's Address : Administration Building, Headquarters of Huawei
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang
District, Shenzhen, 518129, P.R.C

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council
Directive 1999/5/EC for radio equipment and telecommunications terminal equipment.
For the evaluation of the compliance with this Directive, the following standards
were applied:

Safety: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011;

Health: EN 62311:2008; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013;

EMC : EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1;

EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1;

Radio: EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V6.2.1;

EN 301 908-2 V5.4.1; EN 300 328 V1.7.1;

The product is marked with the CE mark and Notified Body number according to the
Directive 1999/5/EC:

Notified Body : TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Notified Body number: 0197

Responsible for making this declaration is the:

☒ Manufacturer ☐ Authorised representative established within the EU

Person responsible for making this declaration

Name, Surname : KangYing

Position/Title : Regulatory Compliance Manager

Shenzhen

(Place)

2014-05-14

(Date)

KangYing (Company stamp and legal signature)



Notlar

'Kuş' tasarımıyla birlikte Mobile Broadband terimi, GSMC Limited'in ticari markasıdır.



Mobile
Broadband

C € 0197

© Vodafone 2014. Vodafone ve Vodafone logoları, Vodafone Group'un ticari markalarıdır. Burada belirtilen tüm ürün veya şirket adları, sahiplerine ait ticari markalar olabilir.

R207 Mobile Wi-Fi QSG 04/14_tr_TR



vodafone